



G-DRIVE® PROJECT

사용 설명서



지원 액세스

- 온라인 기술 지원은 <https://www.westerndigital.com/support>를 방문하십시오.
- 기술 지원에 문의하려면 다음을 방문하십시오.
<https://www.westerndigital.com/support/international-phone-numbers>

목차

지원 액세스.....	i
-------------	---

제 1 장 환영합니다 G-DRIVE PROJECT.....	1
---	----------

주요 특징.....	1
상자 내용물.....	1
취급 시 주의 사항.....	2

제 2 장 기술 사양.....	3
-------------------------	----------

운영 체제 호환성.....	3
전면 기능.....	3
후면 연결.....	3
측면 고정.....	4

제 3 장 주요 작업.....	5
-------------------------	----------

연결 G-DRIVE PROJECT.....	5
G-DRIVE PROJECT LED 동작.....	5
PRO-BLADE SSD MAG 삽입.....	6
PRO-BLADE SSD Mag LED 동작.....	6
안전하게 장치 분리	7
macOS용 G-DRIVE PROJECT 초기화.....	7
재포맷 G-DRIVE PROJECT.....	8

제 4 장 규정 준수 및 보증 정보.....	9
---------------------------------	----------

제한적 보증 - 호주 제외.....	9
제한적 보증 - 호주.....	9
규정 준수.....	10
Regulatory Compliance - FCC.....	10
Regulatory Compliance - Canada.....	11
Safety Compliance - US and Canada.....	11
규정 준수 - CE.....	11
Regulatory Compliance - Austria.....	11
Regulatory Compliance - Japan.....	11
Regulatory Compliance - Korea.....	12
Regulatory Compliance - Russia.....	12

Regulatory Compliance - China.....	12
Regulatory Compliance - Taiwan.....	13
색인.....	14

1

환영합니다 G-DRIVE PROJECT

주요 특징

대용량 및 빠른 데이터 전송

Thunderbolt™ 3(40Gbps) 포트를 사용하여 최대 260MB/s* 읽기 및 260MB/s* 쓰기(18TB 및 22TB** 모델)의 빠른 데이터 전송 속도로 HD 사진, 비디오, 음악 모두를 빠르게 백업하거나 컴퓨터에 스토리지를 추가합니다.

7,200RPM Ultrastar® 엔터프라이즈급 하드 드라이브 장착

많은 작업량과 업무에 중요한 콘텐츠를 7,200RPM Ultrastar™ 엔터프라이즈급 하드 드라이브의 성능과 향상된 안정성으로 해결할 수 있습니다.

PRO-BLADE® SSD Mag 슬롯

새로운 PRO-BLADE® SSD Mag 슬롯을 통해 PRO-BLADE SSD Mag에서 콘텐츠를 매우 빠른 속도로 오프로드, 복사 또는 편집할 수 있습니다. (PRO-BLADE SSD mag은 별도로 판매됩니다.)

케이블 표시기 지우기

SanDisk® Professional의 색상 식별 시스템으로 각 포트 유형을 쉽게 식별할 수 있습니다. 포트 주변의 색상을 해당 케이블의 색상과 일치시켜 장치를 빠르게 연결할 수 있습니다.

iPad와 연결***

G-DRIVE® PROJECT는 USB Type-C™ 포트가 있는 호환 가능한 iPad 태블릿***과 잘 작동하여 즐겨 사용하는 제작 앱을 사용할 때 효율적인 크리에이티브 작업 흐름이 가능합니다.

프리미엄 인클로저

양극 산화 처리된 프리미엄 알루미늄 하우징을 갖춘 G-DRIVE PROJECT는 고급 사양의 컴퓨터에 완벽하게 연결되고 견고함을 느낄 수 있는 내구성을 제공합니다.

밝기 맞춤 설정

세 가지 밝기 모드(꺼짐, 기본값 및 밝음) 중에서 선택하여 버튼 하나만 눌러 절전 LED 조명을 쉽게 밝게 하거나 어둡게 하거나 끌 수 있습니다.

상자 내용물

- G-DRIVE PROJECT 데스크탑 하드 드라이브
- Thunderbolt 3 케이블 1개(WD 부품 번호: M032-000043)
- 빠른 시작 안내서
- 전원 케이블

- 19VDC 전원 어댑터

취급 시 주의 사항

SanDisk Professional 제품은 정밀 기기이기 때문에 주의하여 취급해야 합니다. 거칠게 취급하거나 충격 또는 진동을 가하면 제품이 손상될 수 있습니다. 다음 안전 주의 사항을 항상 준수하십시오.

- **SanDisk Professional** 장치의 커넥터를 만지지 마십시오.
- 인클로저의 통풍 슬롯을 막지 마십시오.
- 본 제품을 휴대용 장치로 사용하지 마십시오.
- **SanDisk Professional** 장치는 가장자리나 프레임을 사용하여 다루십시오.
- 장치 라벨을 제거, 손상 또는 덮지 마십시오.
- **SanDisk Professional** 장치가 최대 작동 온도를 초과하지 않는지 확인하십시오.
- **SanDisk Professional** 장치 사용 시 장치가 과열될 수 있으므로 조심하십시오.

2

기술 사양

운영 체제 호환성

SanDisk Professional G-DRIVE PROJECT 제품은 사전 포맷된 APFS로, 다음과 호환됩니다.

- macOS 10.15 이상
- iPadOS 14 이상
- Windows® 10 이상(재포맷 필요)

전면 기능

아래 그림 2.1을 참조하십시오.

1. **G-DRIVE PROJECT 전면 LED**—전면 LED는 후면 LED 밝기 조절 버튼으로 어둡게 하거나 밝게 할 수 있으며 G-DRIVE PROJECT 장치의 **활동 상태**를 제공합니다.
2. **PRO-BLADE SSD mag 슬롯 LED**—이 LED는 PRO-BLADE SSD mag 슬롯 활동을 나타냅니다.
3. **PRO-BLADE SSD mag 슬롯**—이 전면 슬롯은 PRO-BLADE SSD mag 장치(별매)와 호환됩니다.



Illustration 2.1

후면 연결

아래 그림 2.2를 참조하십시오.

1. **전원 버튼**—장치를 켜거나 끄는 데 사용됩니다.
2. **전원 포트**—포함된 전원 공급 장치를 이 19VDC 전원 커넥터에 연결합니다.
3. **LED 밝기 조절 버튼**—이 기능은 LED 조명을 다음 세 가지 모드로 전환하는 옵션을 제공합니다. 기본값, 밝음 또는 꺼짐.
4. **Kensington® 보안 슬롯**—이 슬롯을 사용하여 Kensington 보안 잠금 장치(별도 판매)로 장치를 보호하십시오.

- 5. Thunderbolt 3 포트** —이 두 포트는 Thunderbolt 3 및 USB-C™ 3.2 Gen 2를 지원합니다. 오른쪽의 포트를 사용하여 **G-DRIVE PROJECT**를 호스트 컴퓨터 시스템에 연결합니다. 왼쪽의 포트를 사용하여 다른 Thunderbolt 3 장치를 데이지 체인으로 연결합니다.



Illustration 2.2

측면 고정

아래 그림 2.3을 참조하십시오.

- 1. 맞춤형 장착 및 액세서리용 고정 포인트**—이 4개의 고정 포인트(각 측면에 2개)는 SanDisk Professional G-DRIVE PROJECT 제품을 DIT 카드, 장착 플레이트, 핸들 추가 또는 기타 제작 요구 사항에 적합한 장비에 연결하는 등 맞춤 설정에 사용하도록 설계되었습니다.

참고: 포함된 나사는 액세서리 부착 또는 고정용으로 설계되지 않았습니다. 고정 나사는 함께 제공되지 않습니다. 고정 포인트에는 1/4인치-20 나사를 사용할 수 있습니다. 나사 길이는 탑재 유형에 따라 다릅니다.



Illustration 2.3

3

주요 작업

연결 G-DRIVE PROJECT

시작하기 전에 컴퓨터 시스템이 켜지고 운영 체제가 완벽하게 로드되어 하드웨어 및 소프트웨어를 설치할 준비가 되어야 합니다.

1. 포함된 데이터 케이블을 사용하여 한 쪽 끝을 **G-DRIVE PROJECT** 장치 후면의 **Thunderbolt 3/USB Type-C** 포트(노트북 아이콘이 있는 포트)에 연결합니다.
2. 데이터 케이블의 다른 쪽 끝을 컴퓨터 시스템(호스트)에 연결합니다.
3. 전원 케이블을 **G-DRIVE PROJECT** 장치에 연결하고 다른 쪽 끝을 서지 차단 장치 또는 벽면 콘센트에 꽂습니다.
4. macOS를 실행 중인 경우 **G-DRIVE PROJECT** 장치가 데스크톱에 자동으로 마운트됩니다.
5. 축하합니다. **G-DRIVE PROJECT** 장치를 컴퓨터 시스템에 연결했습니다.

G-DRIVE PROJECT LED 동작

다음 표에서는 **G-DRIVE PROJECT**의 다양한 시스템 및 장치 **LED** 동작을 설명합니다.

표 1:

LED 동작	설명	상태
꺼짐	장치의 전원이 꺼져 있습니다.	2초 동안 길게 눌러 전원을 끕니다.
꺼짐	절전 모드: G-DRIVE PROJECT 제품이 절전 모드, 일시 중지 모드로 전환되거나 전원이 꺼지는 클라이언트 장치에 연결됩니다.	
꺼짐	G-DRIVE PROJECT 클라이언트 장치에 연결되어 있고 사용자가 드라이브를 수동으로 꺼냅니다.	
켜짐	G-DRIVE PROJECT 전원과 클라이언트 장치에 연결되고 전원이 켜집니다.	2초 동안 길게 눌러 전원을 켭니다.
켜짐	절전 모드 해제: G-DRIVE PROJECT 제품이 절전 모드, 일시 중지 모드로 전환되거나 전원이 꺼지는 클라이언트 장치에 연결되면 클라이언트 장치의 절전 모드가 해제됩니다.	

LED 동작	설명	상태
20분 동안 켜짐	G-DRIVE PROJECT 전원에 연결되어 있지만 클라이언트 장치에 연결되어 있지는 않습니다.	처음에는 켜지지만 20분 동안 사용하지 않으면 자동으로 꺼집니다.
빠른 깜빡임 리듬	G-DRIVE PROJECT 전원 및 클라이언트 장치에 연결되어 있으며 데이터를 전송합니다.	
더 빠른 깜빡임 리듬	G-DRIVE PROJECT 클라이언트 장치에 연결되어 있고 온도가 권장 임계값을 초과합니다.	

PRO-BLADE SSD MAG 삽입

PRO-BLADE SSD MAG을 호환 장치에 삽입하려면 두 장치의 노치 모서리가 서로 정렬되어 있는지 확인하십시오.

PRO-BLADE SSD MAG 장치를 G-DRIVE PROJECT에 삽입하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. PRO-BLADE SSD MAG을 G-DRIVE PROJECT의 슬롯에 정렬합니다.
2. 단단히 고정될 때까지 PRO-BLADE SSD MAG을 G-DRIVE PROJECT의 슬롯에 밀어 넣습니다.

PRO-BLADE SSD MAG LED 동작

다음 표는 PRO-BLADE SSD Mag을 G-DRIVE PROJECT에 삽입했을 때 PRO-BLADE SSD Mag 슬롯의 다양한 장치 LED 동작에 대해 설명합니다.

표 2:

LED 동작	설명	상태
꺼짐	PRO-BLADE SSD Mag이 삽입되지 않았습니다.	꺼짐
켜짐	PRO-BLADE SSD Mag이 삽입되고 G-DRIVE PROJECT의 전원이 연결됩니다.	켜짐
빠른 깜빡임 리듬	PRO-BLADE SSD Mag와 G-DRIVE PROJECT 간에 데이터가 전송 중입니다.	
더 빠른 깜빡임 리듬	PRO-BLADE SSD Mag이 G-DRIVE PROJECT에 연결되어 있지만 권장 온도 이상에서 작동합니다.	

안전하게 장치 분리

G-DRIVE PROJECT의 뛰어난 기능은 컴퓨터 실행 중에 연결 및 연결 해제가 가능하다는 것입니다. **macOS** 및 **Windows** 운영 체제는 시스템을 끄지 않고도 안전하게 장치를 분리 및 제거하는 방법을 제공합니다.

- **macOS**—사용자는 장치를 분리하기 전에 간단하게 장치 아이콘을 휴지통으로 끌어다 놓으면 됩니다.
- **Windows**—시스템 트레이에는 하드웨어 안전하게 제거 및 미디어 꺼내기 아이콘이 제공되고 사용하면 장치를 분리하기 전에 모든 데이터가 장치에 저장되고 시스템 캐시에서 플러시되도록 확인해 줍니다.

주의: 데이터 전송 중에 장치를 분리하지 마십시오. 데이터 전송 중에 컴퓨터에서 **G-DRIVE PROJECT** 제품을 분리하면 장치가 손상되거나 데이터가 손실될 수 있습니다.

MACOS용 G-DRIVE PROJECT 초기화

G-DRIVE PROJECT macOS에서 사용하도록 공장 출고 시 포맷되었거나 '초기화'되었습니다. 다시 초기화하여 드라이브의 콘텐츠를 빠르게 지울 수 있습니다. 초기화하는 단계는 다음과 같습니다.

주의: 장치를 초기화하거나 다시 초기화하면 장치의 모든 데이터가 지워집니다. 귀하의 정보를 보관하고자 하는 경우 계속하지 마십시오.

참고: 이 프로세스를 시작하기 전에 **PRO-BLADE SSD mag** 슬롯에서 **PRO-BLADE SSD mag**을 안전하게 분리 및 제거하십시오.

1. 먼저 하드 드라이브의 **Applications/Utilities/Disk Utility**에 있는 **Disk Utility(디스크 유틸리티)** 프로그램을 엽니다. 아래 창이 표시됩니다. **G-DRIVE PROJECT** 제품은 왼쪽 열에 표시됩니다.
2. 왼쪽 열에 있는 드라이브 아이콘을 클릭하여 **G-DRIVE PROJECT** 제품을 선택합니다. 장치에 대한 정보는 창 하단에 표시됩니다.
3. 포맷 옵션을 보기 위해 **지우기** 탭을 선택합니다. 제품은 기본적으로 **APFS**로 포맷되어 있습니다.
4. 선호하는 **포맷** 옵션을 선택합니다.
5. 창의 오른쪽 하단에 있는 **지우기** 버튼을 클릭합니다. **G-DRIVE PROJECT** 파티션을 지울 것인지 묻는 대화 상자가 표시됩니다.
6. 계속하려면 **지우기** 버튼을 클릭합니다. 이 창의 오른쪽 하단 진행률 표시줄에 디스크의 재포맷 진행률이 표시됩니다.
7. 장치가 다시 초기화되면 **Time Machine** 대화 상자가 자동으로 표시됩니다.
 - 드라이브를 **Time Machine**에서 사용하려면 **백업 디스크로 사용** 버튼을 클릭합니다.
 - 지금 **Time Machine**을 사용하지 않으려면 **사용 안함 또는 나중에 결정** 버튼을 클릭합니다.
8. 이렇게 하면 초기화 프로세스가 완료되고 이제 **G-DRIVE PROJECT** 제품이 지워집니다.

재포맷 G-DRIVE PROJECT

G-DRIVE PROJECT macOS 시스템에서 사용하도록 공장 출고 시 설정되었지만 Windows 10 이상에서 사용하도록 다시 포맷할 수 있습니다.

주의: 장치를 다시 포맷하면 *모든 콘텐츠가* 지워집니다. 장치에 파일을 저장한 경우 다시 포맷하기 전에 다른 파일 저장 위치에 백업하십시오.

참고: 이 프로세스를 시작하기 전에 PRO-BLADE SSD mag 슬롯에서 PRO-BLADE SSD mag을 안전하게 분리 및 제거하십시오.

Windows용 장치 포맷에 대한 지침은 SanDisk Professional 지원의 [Answer ID 30566](#)을 참조하십시오.

4

규정 준수 및 보증 정보

제한적 보증 - 호주 제외

보증 정보

SanDisk Professional 장치는 www.sandisk.com/wug에서 정의한 적용 가능한 보증 약관 및 조건에 따라 구입일로부터 5년 제한적 보증(또는 '제한적' 보증이 적용되지 않는 지역에서는 5년 보증)이 적용됩니다.

보증 청구 방법

보증 청구에 대한 자세한 내용을 보려면 www.sandiskprofessional.com으로 이동하여 “지원”을 선택하십시오(**SanDisk Professional** 지원 페이지).

제품에 결함이 있다고 판단되는 경우 **RMA**(물품 반환 인증) 및 제품 반품 지침이 제공됩니다. **SanDisk Professional**의 제한적 보증에 따라서 청구와 관련된 모든 비용은 사용자가 부담합니다.

안전하게 포장하여 선불로 결제한 후 **RMA** 번호와 함께 제공된 주소로 제품을 발송해야 합니다. 모든 보증 청구에는 구입 증명이 필요합니다.

제한적 보증 - 호주

보증 정보

SanDisk Professional은 최종 사용자에게 이 제품(제품과 함께 또는 제품에 제공되는 콘텐츠 및 또는 소프트웨어 제외)에 공정상의 결함이 없고, **SanDisk Professional**의 게시된 제품 사양을 준수하며, 시장에 합법적으로 출시된 제품에 한해 구입일로부터 5년간 정상적인 사용에 적합함을 보증합니다.

이 제한적 보증에 따라 청구하는 경우, **SanDisk Professional**에서는 제품을 수리해 드리거나, 동등한 제품으로 교체해 드립니다. 또한 제품의 수리나 교체가 불가능한 경우, 구입가를 환불해 드립니다. **SanDisk Professional**의 보증 및 보증 기간에 대한 전체 약관은 www.sandisk.com/wug를 참조하십시오.

보증인 상세 정보

Western Digital Technologies, Inc., 951 SanDisk Drive, Milpitas, CA 95035, U.S.A.

전화: 1 (800) 275-4932(미국 현지 수신자 부담) 또는 1 (310) 449-4599(미국)

보증 청구 방법:

제품을 반품하기 전에 물품 반환 승인(**RMA**) 번호를 먼저 받아야 합니다. 다음 중 원하는 방법으로 청구하십시오.

1. 1 800 262 504(월~금 | 오전 9시~오후 6시 뉴사우스웨일즈 시간) 번호로 SanDisk Professional에 문의하거나 SanDisk Professional(support@sandiskprofessional.com)의 이메일 주소로 구입 증명(날짜, 구입 장소 및 리셀러 이름 표시), 제품 이름, 유형 및 번호를 보냅니다.
2. 제품을 구입한 판매점에 문의합니다.

보증 청구에 대한 자세한 내용을 보려면 www.sandiskprofessional.com/support를 참조하십시오(SanDisk Professional 지원 페이지).

제품에 결함이 있다고 판단되는 경우 RMA 번호 및 제품 반품 지침이 제공됩니다. SanDisk Professional의 제한적 보증에 따라서 청구와 관련된 모든 비용은 사용자가 부담합니다. 안전하게 포장하여 선불로 결제한 후 RMA 번호와 함께 제공된 주소로 제품을 발송해야 합니다. 모든 보증 청구에는 구입 증명이 필요합니다.

호주 소비자만 해당:

이 제한적 보증 약관에도 불구하고 SanDisk Professional 제품은 호주 소비자법에 따라 배제될 수 없는 보증을 제공합니다. 심각한 고장의 경우 교환 또는 환불이 가능하며 기타 타당하게 예측이 가능한 손실이나 손해에 대해 보상을 받을 수 있습니다. 또한 제품의 품질이 수용 가능한 수준에 도달하지 못하지만 심각한 고장보다 덜한 고장인 경우, 제품을 수리 또는 교환받을 수 있습니다.

규정 준수

Regulatory Compliance - FCC

FCC CLASS B INFORMATION

NOTE: This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the device.

Regulatory Compliance - Canada

Canada ICES-003 (B) / NMB-003 (B) Statement

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 (B) du Canada.

This device complies with Canadian ICES-003 (B).

Safety Compliance - US and Canada

안전 규정 준수

미국 및 캐나다에서 승인. CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14: 오디오/비디오, 정보 통신 기술 장비 파트 1: 안전 요구 사항.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14, Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

규정 준수 - CE

유럽의 CE 규정 준수

이에 따라, Western Digital은 장비가 의회 지침 2015/863/EU의 개정에 따라 EMC 지침(2014/30/EU), 저전압 지침(2014/35/EU) 및 RoHS 지침(2011/65/EU)을 비롯하여 유럽 연합의 해당 위원회 지침을 준수함을 나타냅니다. EU 준수성 고지문 전문은 <http://www.wdc.com/products/EUDoC>에서 확인할 수 있습니다.

- PO Box 13379, Swords, Co Dublin, Ireland
- PO Box 471, Leatherhead, KT22 2LU, UK

Regulatory Compliance - Austria

CE-Konformität für Europa

Hiermit erklärt Western Digital die Konformität dieses Geräts mit den anwendbaren Richtlinien des Rats der Europäischen Union, einschließlich der Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit, der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) und der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung von gefährlichen Stoffen sowie der Abänderung durch die Richtlinie (EU) 2015/863. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: <http://www.wdc.com/products/EUDoC>.

Geprüfte Sicherheit

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

Regulatory Compliance - Japan

添付の電源コードは、本製品専用です。

接地接続は必ず，電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。

また，接地接続を外す場合は，必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

Regulatory Compliance - Korea

기종별	사용자 안내문
B급 기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용으로 전자파적합성 기준을 통과했으므로 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Regulatory Compliance - Russia

Сведения о нормативно-правовом соответствии для России (EAC)

Уполномоченный представитель производителя в странах Таможенного союза: представительство **Western Digital (UK) Limited** (Великобритания) в Москве. Россия, 115054, Москва, Валова ул., 35.

На наклейке на изделии указан код, состоящий из 4 цифр, за которыми следует буква. Первые две цифры означают неделю финансового года **Western Digital** (с 1 июля по 30 июня следующего года), когда было произведено изделие. Следующие два цифры означают финансовый год **Western Digital**, когда было произведено изделие. Буква означает страну, где оно было произведено: **A** — Малайзия, **B** — Таиланд, **C** — Китай, **D** — США, **H** — Венгрия, **E** — Бразилия.

Настоящее изделие соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Regulatory Compliance - China

有毒有害物质或元素

部件名称	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
底盘外壳和镜头	○	○	○	○	○	○
减震器	○	○	○	○	○	○
塑料其它部件	○	○	○	○	○	○
组合电缆/电源	x	○	○	○	○	○
金属部件	x	○	○	○	○	○
固态驱动器/硬盘/电路板组合	x	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364-2014的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 x：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
 (在此表中，企业可能需要根据实际情况对标记"x"的项目进行进一步的技术性解释。)

Regulatory Compliance - Taiwan

設備名稱：硬式磁碟機 型號 (型式)：R/N: K5C

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr (VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
機箱外皮殼與鏡片	○	○	○	○	○	○
塑料其它部件	○	○	○	○	○	○
橡皮腳墊, 4 片	○	○	○	○	○	○
片金屬部件	-	○	○	○	○	○
固態硬碟/硬碟/電路板組合	-	○	○	○	○	○
組合電纜線/電源	-	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值 備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。						

此裝置已通過測試且符合 CNS 15936 (EMC) 和 CNS 15598-1 (Safety) 規定。

색인

C

CE [11](#)
CSA [11](#)

D

DIT 카드 [4](#)

E

EAC [12](#)

F

FCC [10](#)

G

G-DRIVE PROJECT 연결 [5](#)
G-DRIVE PROJECT LED 동작 [5](#)

I

ICES [11](#)

M

Mac용 초기화 [7](#)

P

PRO-BLADE SSD Mag 포트 [3](#)
PRO-BLADE SSD Mag LED [6](#)

R

Regulatory Compliance - Austria [11](#)
Regulatory Compliance - Canada [11](#)
Regulatory Compliance - China [12](#)
Regulatory Compliance - FCC [10](#)
Regulatory Compliance - Japan [11](#)
Regulatory Compliance - Korea [12](#)
Regulatory Compliance - Russia [12](#)
Regulatory Compliance - Taiwan [13](#)

W

Windows용으로 재포맷 [8](#)

가

고정 포인트 [4](#)
규정 준수 - CE [11](#)

다

대용량 및 빠른 백업 [1](#)
데이터 전송 [1](#)

바

보증 정보 [9](#)
보증 정보 - 호주 [9](#)

사

상자 구성품 [1](#)

아

안전 규정 준수 - 미국 및 캐나다 [11](#)
안전하게 장치 분리 [7](#)
운영 체제 호환성 [3](#)

자

전면 LED [3, 5](#)
주요 특징 [1](#)

차

취급 시 주의 사항 [2](#)
측면 고정 [4](#)

카

키트 구성품 [1](#)

하

하드웨어 [1](#)
호주 소비자만 해당 [9](#)
후면 연결 [3](#)
후면 포트 [3](#)

SanDisk에서 제공하는 정보는 정확하고 신뢰성이 있다고 믿고 있지만, 타사의 특허 또는 기타 권리를 사용하거나 그러한 사용으로 인해 발생할 수 있는 특허 또는 권리의 침해에 대해 SanDisk는 책임을 지지 않습니다. SanDisk의 특허나 특허권에 따라 사용권은 묵시적으로 부여되지 않습니다. SanDisk, SanDisk 디자인, SanDisk 로고, SanDisk Professional, SanDisk Professional 로고, G-DRIVE, PRO-BLADE 및 Ultrastar는 미국 및 기타 국가에서 Western Digital Corporation 또는 계열사의 등록 상표 또는 상표입니다. iPad, Mac, macOS 및 Time Machine은 미국 및 기타 국가에서 Apple, Inc.의 상표입니다. Windows는 미국 및 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다. USB-C 및 USB Type-C는 USB Implementers Forum의 상표입니다. Kensington은 미국 및 기타 국가에서 ACCO Brands Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다. Thunderbolt는 미국 및 기타 국가에서 Intel Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다. 기타 다른 표장은 해당 표장 소유자의 자산입니다. 제품 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 수록된 사진은 실제 제품과 다를 수 있습니다.

* 1MB/s는 초당 100만 바이트입니다. 내부 테스트 결과를 기반으로 하며 호스트 장치, 사용 조건, 드라이브 용량 및 기타 요인에 따라 성능이 달라질 수 있습니다.

** 1TB는 1조 바이트를 의미합니다. 실제 사용자 용량은 운영 환경에 따라 더 적을 수 있습니다.

*** USB-C 포트 및 iPadOS 14+가 있는 iPad 장치와 호환됩니다. 내부 테스트를 기준으로 합니다. 호환성은 호스트 장치 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다.

© 2023 Western Digital Corporation 및 계열사. All rights reserved. Western Digital Technologies, Inc.는 SanDisk® 제품의 북반미 지역 레코드 및 라이선스 판매자입니다.

Western Digital
951 SanDisk Drive
Milpitas, California 95035 U.S.A.

D015-000092-AQ00