



G-DRIVE® PROJECT

使用手冊



使用支援服務

- 如需線上技術支援，請訪問 <https://www.westerndigital.com/support>
- 若要諮詢技術支援，請訪問：
<https://www.westerndigital.com/support/international-phone-numbers>

目錄

使用支援服務.....	i
-------------	---

第 1 章 歡迎使用 G-DRIVE PROJECT.....	1
---------------------------------	---

主要功能與特色.....	1
包裝盒內容.....	1
處理防護措施.....	1

第 2 章 技術規格.....	3
-----------------	---

作業系統相容性.....	3
正面功能.....	3
背面連接.....	3
滑動錨.....	4

第 3 章 主要活動.....	5
-----------------	---

連接 G-DRIVE PROJECT.....	5
G-DRIVE PROJECT LED 指示燈行為.....	5
插入 PRO-BLADE SSD MAG.....	6
PRO-BLADE SSD Mag LED 行為.....	6
安全地中斷連接裝置	6
已針對 macOS 初始化 G-DRIVE PROJECT.....	7
重新格式化 G-DRIVE PROJECT.....	7

第 4 章 法規遵循與保固資訊.....	8
----------------------	---

有限保固 - 澳大利亞除外.....	8
有限保固 - 澳大利亞.....	8
法規遵循.....	9
Regulatory Compliance - FCC.....	9
Regulatory Compliance - Canada.....	9
Safety Compliance - US and Canada.....	10
法規遵循 - CE.....	10
Regulatory Compliance - Austria.....	10
Regulatory Compliance - Japan.....	10
Regulatory Compliance - Korea.....	11
Regulatory Compliance - Russia.....	11
Regulatory Compliance - China.....	11
Regulatory Compliance - Taiwan.....	12

索引.....	13
---------	----

歡迎使用 G-DRIVE PROJECT

主要功能與特色

容量高，資料傳輸速度快

透過 Thunderbolt™ 3 (40Gbps) 連接埠的高速資料傳輸特性 (讀取和寫入速度高達 260MB/s* [18TB 和 22TB** 容量型號])，對您的高畫質相片、影片和音樂進行快速備份，或為電腦增添額外儲存空間。

內建 7200RPM Ultrastar® 企業級硬碟

對於所有要求苛刻的工作負載和任務關鍵性內容，您可以依賴內建 7200RPM Ultrastar™ 企業級硬碟的強大功能和增強的可靠性。

PRO-BLADE® SSD Mag 插槽

可透過新的 PRO-BLADE® SSD Mag 插槽，以超快速度從 PRO-BLADE SSD Mag 卸載、複製或編輯內容。(單獨銷售 PRO-BLADE SSD Mag。)

清除傳輸線指示裝置

透過 SanDisk® Professional 的顏色辨識系統輕鬆辨識每種連接埠類型。使連接埠周圍的顏色與相應傳輸線上的顏色相符，以快連線裝置。

與 iPad 配對***

G-DRIVE® PROJECT 可與配備 USB Type-C™ 連接埠的相容 iPad 平板電腦*** 搭配使用，在您使用最愛的生產應用程式時實現高效的工作流程。

優質外殼

G-DRIVE PROJECT 採用優質鍍鋁外殼，與我們的高端電腦相得益彰，讓您能感受到它的堅固耐用。

亮度自訂

在三種亮度模式 (關閉、預設、明亮) 之間進行選擇，只需按下按鈕即可輕鬆點亮、調暗或關閉節能 LED 燈。

包裝盒內容

- G-DRIVE PROJECT 桌上型硬碟
- 1x Thunderbolt 3 傳輸線 (WD 零件編號：M032-000043)
- 快速入門指南
- 電源纜線
- 19VDC 電源變壓器

處理防護措施

SanDisk Professional 產品是精密儀器，必須小心處理。處理不當、遭受撞擊或震動都可能使產品受損。請始終遵循以下安全防護措施：

- 請避免觸碰 SanDisk Professional 裝置的接頭。
- 請勿堵住機箱的任何通風口。
- 請勿將本產品當成可攜式裝置使用。
- 請拿持 SanDisk Professional 裝置的邊緣或框架。
- 請不要撕掉、損毀或遮擋任何裝置標籤。
- 請確保 SanDisk Professional 裝置不超過最大作業溫度。
- 拿取 SanDisk Professional 裝置時請特別小心，該裝置溫度可能很高。

2

技術規格

作業系統相容性

SanDisk Professional G-DRIVE PROJECT 是預先格式化的 APFS，相容於：

- macOS 10.15+
- iPadOS 14+
- Windows 10+®(透過重新格式化)

正面功能

參考下圖 2.1。

1. **G-DRIVE PROJECT 正面 LED** - 正面 LED 可透過背面 LED 調光按鈕調暗或變亮，並指示 G-DRIVE PROJECT 裝置的**活動狀態**。
2. **PRO-BLADE SSD Mag LED** - 此 LED 指示 PRO-BLADE SSD Mag 的活動狀態。
3. **PRO-BLADE SSD Mag 插槽** - 此正面插槽與 PRO-BLADE SSD Mag 裝置 (另行購買) 相容。



Illustration 2.1

背面連接

參考下圖 2.2。

1. **電源按鈕** - 用於開啟或關閉裝置。
2. **電源連接埠** - 將隨附的電源供應器連接至此 19VDC 電源接頭。
3. **LED 調光按鈕** - 此功能可在三種模式之間切換 LED 燈：預設、亮起或關閉。
4. **Kensington® 安全插槽** - 使用此插槽以 Kensington 安全鎖 (單獨銷售) 保護您的裝置。
5. **Thunderbolt 3 連接埠** - 這兩個連接埠支援 Thunderbolt 3 和 USB-C™ 3.2 Gen 2。使用右側的連接埠將 G-DRIVE PROJECT 連接到主機電腦系統。使用左側的連接埠菊鏈另一部 Thunderbolt 3 裝置。



Illustration 2.2

滑動錨

參考下圖 2.3。

1. **自訂安裝與配件錨點** - 這 4 個 (每側 2 個) 錨點旨在用於自訂用途，例如將 SanDisk Professional G-DRIVE PROJECT 連結到 DIT 推車、安裝板、新增把手或其他設備，以滿足您的生產需求。

附註： 隨附的螺絲並非設計用於連接配件或錨固 - 不含錨固螺絲。錨點可接受 1/4"-20 螺絲。螺絲長度會因固定座類型而異。



Illustration 2.3

3

主要活動

連接 G-DRIVE PROJECT

開始之前，請確保您的電腦系統已開啟，且您的作業系統已完全載入並準備好安裝硬體和軟體。

1. 使用隨附的資料傳輸線，將一端連接到 G-DRIVE PROJECT 裝置背面的 Thunderbolt 3/USB Type-C 連接埠 (該連接埠帶有筆記型電腦圖示)。
2. 將資料傳輸線的另一端連接到電腦系統 (主機)。
3. 將隨附的電源線連接到 G-DRIVE PROJECT 裝置，然後將另一端插入突波保護器或牆壁插座。
4. 若您使用的是 macOS 作業系統，G-DRIVE PROJECT 裝置將自動在桌面上裝載。
5. 恭喜，您已將 G-DRIVE PROJECT 裝置連接至電腦系統。

G-DRIVE PROJECT LED 指示燈行為

下表說明 G-DRIVE PROJECT 的各種系統和裝置 LED 行為。

表 1:

LED 指示燈行為	說明	狀態
關閉	裝置電源已關閉。	按住電源按鈕 2 秒鐘可關閉電源。
關閉	省電模式：G-DRIVE PROJECT 連接至進入睡眠、暫停模式或關閉電源的用戶端裝置。	
關閉	G-DRIVE PROJECT 已連接至用戶端裝置，且使用者手動退出硬碟。	
開啟	G-DRIVE PROJECT 已連接至電源和用戶端裝置，且已開啟電源。	按住電源按鈕 2 秒鐘可開啟電源。
開啟	喚醒：G-DRIVE PROJECT 連接至進入睡眠、暫停模式或關閉電源的用戶端裝置，然後用戶端裝置喚醒。	
開啟 20 分鐘	G-DRIVE PROJECT 已連接至電源，但未連接至用戶端裝置。	最初會開啟，但 20 分鐘無動作後會自動關閉。
快速閃爍節奏	G-DRIVE PROJECT 已連接至電源和用戶端裝置，且正在傳輸資料。	

LED 指示燈行為	說明	狀態
更快的閃爍節奏	G-DRIVE PROJECT 已連接至用戶端裝置，且溫度超過建議的臨界值。	

插入 PRO-BLADE SSD MAG

若要將 PRO-BLADE SSD MAG 插入相容的裝置，請確保兩個裝置上的邊角彼此對齊。

若要將 PRO-BLADE SSD MAG 插入 G-DRIVE PROJECT，請按照以下步驟操作。

1. 將 PRO-BLADE SSD MAG 對齊 G-DRIVE PROJECT 上的插槽。
2. 將 PRO-BLADE SSD MAG 滑入 G-DRIVE PROJECT 插槽，直到穩固就位。

PRO-BLADE SSD MAG LED 行為

下表說明在將 PRO-BLADE SSD Mag 插入 G-DRIVE PROJECT 時，PRO-BLADE SSD Mag 插槽的各種裝置 LED 指示燈行為。

表 2:

LED 指示燈行為	說明	狀態
關閉	未插入 PRO-BLADE SSD Mag。	關閉
開啟	PRO-BLADE SSD Mag 已插入，且 G-DRIVE PROJECT 已連接電源。	開啟
快速閃爍節奏	在 PRO-BLADE SSD Mag 和 G-DRIVE PROJECT 之間傳輸資料。	
更快的閃爍節奏	PRO-BLADE SSD Mag 已連接至 G-DRIVE PROJECT，但操作溫度高於建議溫度。	

安全地中斷連接裝置

G-DRIVE PROJECT 硬碟的一個厲害功能是，能夠在電腦執行時連接以及斷開。macOS 和 Windows 作業系統能夠安全地中斷硬碟連接並移除裝置，而不必關閉系統：

- **macOS** - macOS 使用者可以簡單地將裝置圖示拖曳到垃圾桶，中斷連線。
- **Windows** - Windows 在系統匣中具有「安全地移除硬體並退出媒體」圖示，使用此圖示可確保所有資料儲存到裝置中，還可確保先從系統快取記憶體排清所有資料，然後再斷開裝置連接。

小心：在傳輸資料時，請勿中斷裝置連接！在資料傳輸期間中斷 G-DRIVE PROJECT 與電腦的連接可能會損壞裝置或導致資料遺失。

已針對 MACOS 初始化 G-DRIVE PROJECT

G-DRIVE PROJECT 已針對 macOS 進行原廠格式化 (或「初始化」)。您可以重新初始化，以快速清除硬碟中的內容。步驟如下。

小心： 初始化或重新初始化裝置將 清除 裝置上的所有資料。若您希望保留資訊，請勿繼續。

附註： 在開始此流程之前，請安全地中斷連線並從 PRO-BLADE SSD Mag 移除任何 PRO-BLADE SSD Mag。

1. 首先，在「Applications/Utilities/Disk Utility」(應用程式/公用程式/磁碟工具) 下找到您的硬碟，開啟 **Disk Utility** (磁碟工具) 程式。系統將顯示以下視窗。您的 G-DRIVE PROJECT 將在左側欄中顯示。
2. 按一下左側欄中的圖示選擇 G-DRIVE PROJECT。有關裝置的資訊將在視窗底部顯示。
3. 選取 **Erase** (清除) 標籤，檢視格式化選項。預設情況下，產品已格式化為 APFS。
4. 選擇您偏好的 **Format** (格式) 選項。
5. 按一下視窗右下角的 **Erase** (清除) 按鈕。系統會顯示一個對話方塊，詢問您是否要清除 G-DRIVE PROJECT 分割區。
6. 按一下 **Erase** (清除) 按鈕以繼續。視窗右下角的進度列將顯示磁碟重新格式化的進度。
7. 硬碟重新初始化完成後，系統會自動顯示 **Time Machine** 對話方塊。
 - 若您要將硬碟與 Time Machine 搭配使用，請按一下 **Use as Backup Disk** (用作備份磁碟) 按鈕。
 - 若您暫時不想使用 Time Machine，請按一下「**Don't Use**」(不使用) 或「**Decide Later**」(稍後決定) 按鈕。
8. 這應完成初始化程序，現在應清除 G-DRIVE PROJECT。

重新格式化 G-DRIVE PROJECT

G-DRIVE PROJECT 在出廠時設定用於 macOS 系統，在重新格式化後，可用於 Windows 10 系統及更高版本。

小心： 重新格式化裝置將會 清除 所有內容。若您已將檔案儲存在裝置上，請在重新格式化之前將其備份至其他檔案儲存位置。

附註： 在開始此流程之前，請安全地中斷連線並從 PRO-BLADE SSD Mag 移除任何 PRO-BLADE SSD Mag。

如需針對 Windows 格式化裝置的指示，請造訪 SanDisk Professional 支援，並檢閱 [Answer ID 30566](#)。

4

法規遵循與保固資訊

有限保固 - 澳大利亞除外

保固資訊

SanDisk Professional 裝置自裝置購買之日起享受 5 年有限保固 (或在未識別為「有限」的地區享有 5 年保固)，但必須遵守 www.sandisk.com/wug 中定義的適用保固條款與條件。

如何提出保固索賠

請訪問 www.sandiskprofessional.com，並選取「支援」，瞭解更多有關提出保固索賠的資訊 (SanDisk Professional 支援頁面)。

如果判斷您的產品有瑕疵，您會收到 RMA (退貨授權) 號碼和產品退貨說明。您須負責支付與此 SanDisk Professional 有限保固索賠相關的所有費用。

您必須以安全的、預付郵資包裝運送產品，寄送到 RMA 號碼所附的地址。所有保固索賠均需提供購買證明。

有限保固 - 澳大利亞

保固資訊

SanDisk Professional 向終端使用者保證，本產品 (不包括與產品一起供應或與之一起供應的產品) 沒有重大製造瑕疵，符合 SanDisk 公佈的產品規格，並自購買之日起 5 年內適合正常使用 (前提是該產品可合法在市場銷售)。

在根據本有限保固條款提出索賠時，SanDisk Professional 可自行維修本產品或向您提供等效產品；如果無法修理或更換本產品，則將按購買價格給予退款。SanDisk Professional 保固和保固期間的完整條款可於下列網址取得：
www.sandisk.com/wug。

擔保方詳細資料

Western Digital Technologies, Inc., 951 SanDisk Drive, Milpitas, CA 95035, U.S.A.

電話：1 (800) 275-4932 (美國當地免付費電話) 或 1 (310) 449-4599 (美國)

如何提出保固索賠：

退貨前，您必須先取得退貨授權 (RMA) 號碼。請選擇以下一種方式：

1. 聯絡 SanDisk Professional，電話：1 800 262 504 (M-F | 上午 9 點 - 下午 6 點，新南威爾斯時間)，或寄電子郵件給 SanDisk Professional (support@sandiskprofessional.com)，並提供購買證明 (購買日期、地點、經銷商名稱) 以及商品名稱、類型和編號；或
2. 聯絡您最初購買商品的經銷商。

請訪問 www.sandiskprofessional.com/support，並選取「支援」，瞭解更多有關提出保固索賠的資訊 (SanDisk Professional 支援頁面)。

如果判斷您的產品有瑕疵，將會提供您 RMA 號碼和產品退貨說明。您須負責支付與此 SanDisk Professional 有限保固索賠相關的所有費用。您必須以安全的、預付郵資包裝運送產品，寄送到 RMA 號碼所附的地址。所有保固索賠均需提供購買證明。

僅限澳大利亞消費者：

儘管享有此有限保固條款，SanDisk Professional 的產品皆根據澳大利亞消費者法提供無法排除的保障。若發生重大故障，您依法享有替換或退款保障，發生其他合理可預期的損失或損害時享有賠償。若產品無法達到可接受的品質，且故障並未構成重大故障，您亦享有產品維修或替換的保障。

法規遵循

Regulatory Compliance - FCC

FCC CLASS B INFORMATION

NOTE: This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the device.

Regulatory Compliance - Canada

Canada ICES-003 (B) / NMB-003 (B) Statement

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 (B) du Canada.

This device complies with Canadian ICES-003 (B).

Safety Compliance - US and Canada

安全遵循

核准在美國和加拿大使用。CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14：《音訊/視訊、資訊與通訊技術設備》第 1 部分：安全需求。

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14, Sûreté d'équipement de technologie de l'資訊。

法規遵循 - CE

歐洲 CE 認證

Western Digital 在此聲明，此設備符合適用的歐盟理事會指令 (Council Directives of the European Union)，包括 EMC 指令 (2014/30/EU)、低電壓指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 指令 (2011/65/EU) (2015/863/EU 指令修改版)。如需歐盟符合性聲明全文，請造訪以下網際網路位址：<http://www.wdc.com/products/EUDoC>。

- PO Box 13379, Swords, Co Dublin, Ireland
- PO Box 471, Leatherhead, KT22 2LU, UK

Regulatory Compliance - Austria

CE-Konformität für Europa

Hiermit erklärt Western Digital die Konformität dieses Geräts mit den anwendbaren Richtlinien des Rats der Europäischen Union, einschließlich der Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit, der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) und der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung von gefährlichen Stoffen sowie der Abänderung durch die Richtlinie (EU) 2015/863. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: <http://www.wdc.com/products/EUDoC>.

Geprüfte Sicherheit

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

Regulatory Compliance - Japan

添付の電源コードは、本製品専用です。

接地接続は必ず，電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。

また，接地接続を外す場合は，必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

Regulatory Compliance - Korea

기종별	사용자 안내문
B급 기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용으로 전자파적합성 기준을 통과했으므로 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Regulatory Compliance - Russia

Сведения о нормативно-правовом соответствии для России (ЕАС)

Уполномоченный представитель производителя в странах Таможенного союза: представительство Western Digital (UK) Limited (Великобритания) в Москве. Россия, 115054, Москва, Валоаэ ул., 35.

На наклейке на изделии указан код, состоящий из 4 цифр, за которыми следует буква. Первые две цифры означают неделю финансового года Western Digital (с 1 июля по 30 июня следующего года), когда было произведено изделие. Следующие два цифры означают финансовый год Western Digital, когда было произведено изделие. Буква означает страну, где оно было произведено: А — Малайзия, В — Таиланд, С — Китай, D — США, Н — Венгрия, Е — Бразилия.

Настоящее изделие соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Regulatory Compliance - China

有毒有害物质或元素

部件名称	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
底盘外壳和镜头	○	○	○	○	○	○
减震器	○	○	○	○	○	○
塑料其它部件	○	○	○	○	○	○
组合电缆/电源	X	○	○	○	○	○
金属部件	X	○	○	○	○	○
固态驱动器/硬盘/电路板组合	X	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364-2014的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。 （在此表中，企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。）						

Regulatory Compliance – Taiwan

設備名稱：硬式磁碟機 型號 (型式)：R/N: K5C

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr (VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
機箱外皮殼與鏡片	○	○	○	○	○	○
塑料其它部件	○	○	○	○	○	○
橡皮腳墊, 4 片	○	○	○	○	○	○
片金屬部件	-	○	○	○	○	○
固態硬碟/硬碟/電路板組合	-	○	○	○	○	○
組合電纜線/電源	-	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值 備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。						

此裝置已通過測試且符合 CNS 15936 (EMC) 和 CNS 15598-1 (Safety) 規定。

索引

已針對 Mac 初始化 [7](#)
主要功能與特色 [1](#)
包裝內容 [1](#)
包裝盒內容 [1](#)
正面 LED [3](#), [5](#)
安全地中斷連接裝置 [6](#)
安全遵循 - 美國和加拿大 [10](#)
作業系統相容性 [3](#)
法規遵循 - CE [10](#)
保固資訊 [8](#)
保固資訊 - Australia [8](#)
背面連接 [3](#)
背面連接埠 [3](#)
針對 Windows 重新格式化 [7](#)
高容量與快速備份 [1](#)
處理防護措施 [1](#)
連接 G-DRIVE PROJECT [5](#)
硬體 [1](#)
僅限澳大利亞消費者 [8](#)
滑動錨 [4](#)
資料傳輸 [1](#)
錨點 [4](#)

C

CE [10](#)
CSA [10](#)

D

DIT 推車 [4](#)

E

EAC [11](#)

F

FCC [9](#)

G

G-DRIVE PROJECT LED 行為 [5](#)

I

ICES [9](#)

P

PRO-BLADE SSD Mag 連接埠 [3](#)
PRO-BLADE SSD Mag LED [6](#)

R

Regulatory Compliance - Austria [10](#)
Regulatory Compliance - Canada [9](#)
Regulatory Compliance - China [11](#)
Regulatory Compliance - FCC [9](#)
Regulatory Compliance - Japan [10](#)
Regulatory Compliance - Korea [11](#)
Regulatory Compliance - Russia [11](#)
Regulatory Compliance - Taiwan [12](#)

SanDisk 確信提供的資訊為正確可靠；但是，SanDisk 對於資料使用或由於資料使用可能導致的專利侵權或侵害其他第三方權利概不負責。本文件未暗示已取得授權或 SanDisk 取得任何專利或專利權。SanDisk、SanDisk 設計、SanDisk 標誌、SanDisk Professional、SanDisk Professional 標誌、G-DRIVE、PRO-BLADE 和 Ultrastar 是 Western Digital Corporation 或其附屬公司在美國和/或其他國家或地區的註冊商標或商標。iPad、Mac、macOS 和 Time Machine 是 Apple Inc. 在美國和/或其他國家或地區註冊的商標。Windows 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家或地區的註冊商標或商標。USB-C 和 USB Type-C 是 USB Implementers Forum 的商標。Kensington 是 ACCO Brands Corporation 在美國和/或其他國家或地區的註冊商標或商標。Thunderbolt 是 Intel Corporation 在美國和/或其他國家/地區的商標或註冊商標。所有其他商標是各自擁有者的財產。產品規格變更時不另行通知。圖片可能與實際產品有所出入。

* 1 MB/s = 每秒一百萬位元組。根據內部測試；實際效能可能會因主機裝置、使用狀況、硬碟容量和其他因素而異。

** 1TB = 一兆位元組。實際使用的容量可能較少，具體視作業環境而定。

*** 與具備 USB-C 連接埠和 iPadOS 14+ 的 iPad 裝置相容。依據內部測試；相容性可能因主機裝置和其他因素而異。

© 2023 Western Digital Corporation 或其附屬公司。版權所有。Western Digital Technologies, Inc. 是 SanDisk® 產品在美洲的名義賣方兼授權特許銷售公司。

Western Digital
951 SanDisk Drive
Milpitas, California 95035 U.S.A.

D015-000092-AT00